

Wyłącznik mocy 3-bieg. 40A BG2 wersja wt NZMH2-A40-SVE

Kod produktu: 58644



Dane techniczne:

- Funkcja ochronna **Ochrona systemu i kabli**
- Liczba biegunów **3**
- Rozmiar konstrukcji **NZM2**
- Standardowe wyposażenie **Połączenie śrubowe**
- System zwalniający **Zwolnienie termomagnetyczne**
- Typ instalacji **Jednostki Plug-in**
- Dostępny wskaźnik wyłączenia **NIE**
- Konstrukcja urządzenia **Wbudowane urządzenie, wbudowana technika**
- Liczba pól **3**
- Opcjonalny napęd Motor **TAK**
- Pozycja połączenia dla głównego obwodu prądu **Połączenie frontowe**
- Przystosowany do montażu na szynie DIN (top hat rail) **NIE**
- Stały prąd znamionowy I_n A **40**
- Typ elementu kontrolnego **Dźwignia napędu**
- Typ połączenia głównego obwodu prądu **Połączenie śrubowe**

- Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe **NIE**
- Wbudowany napęd Motor **NIE**
- Wyzwalacz przeciążeniowy A 0 - 0
- Z wyzwalaczem przepięciowym **NIE**
- Zakres regulacji bezwzględne uwolnienie zwarcia A 320 - 400
- Zakres ustawienia ochrony przeciążeniowej A 32 - 40
- Znamionowa zdolność wyzwalacza short-circuit Icu at 400 V, 50 Hz kA 150
- Zakres produktów **Wyłącznik instalacyjny**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**

Wyłączniki mocy NZM i Rozłączniki mocy N

- Ochrona przed przeciążeniem i zwarcie w obwodach trójfazowych

zasilanych prądem 40 - 1600 A.

- Wyłączniki mocy NZM mają możliwość nastawy wyzwalacza przeciążeniowego

i wyzwalacza zwarcowego.

- Brak obniżonych wartości znamionowych dla temp. do +50°C.

- Montaż w pionie, możliwość położenia o 90° we wszystkich kierunkach.

- Konstrukcja zgodnie z EN 60947-2

- Wyłączniki i rozłączniki o jednakowych wymiarach konstrukcyjnych.

- Możliwość dobudowy wyzwalaczy napięciowych.

- Styki pomocnicze dla sygnalizacji stanu wyłącznika / rozłącznika oraz

sygnalizacji wyzwolenia.

- Dowolny kierunek podłączenia zasilania.

- Napędy: obrotowe montowane bezpośrednio na wyłączniku;

obrotowe drzwowe; zdalne.

