

Wyłącznik mocy 3-bieg. 80A BG2 zabezpiec NZMH2-M80

Kod produktu: 59092



Dane techniczne:

- Zakres produktów **Wyłącznik instalacyjny**
- Funkcja ochronna **Ochrona silnika**
- Liczba biegunów **3**
- Rozmiar konstrukcji **NZM2**
- Standardowe wyposażenie **Połączenie śrubowe**
- System zwalniający **Zwolnienie termomagnetyczne**
- Typ instalacji **Stały**
- Rated current = rated uninterrupted current $I_n = I_u$ **A 80**
- Konstrukcja urządzenia **Wbudowany w urządzenie, wbudowana technika**
- Liczba pól **3**
- Stały prąd znamionowy I_u **A 80**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- Typ połączenia głównego obwodu prądu **Połączenie śrubowe**
- Zakres regulacji bezzwłoczne uwolnienie zwarcia A **640 - 1120**
- Zakres ustawienia ochrony przeciążeniowej A **63 - 80**

- Moc znamionowa pracy przy AC-3, 400 V kW **45**
- Technika wyłączania **Termomagnetyczny**
- Wrażliwy na zanik fazy **NIE**
- Ze zintegrowanym przełącznikiem pomocniczym **NIE**
- Znamionowa moc pracy AC-3, 230 V kW **22**
- Znamionowe napięcie pracy V **690 - 690**
- Zakres produktów **Wyłącznik instalacyjny**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**

Wyłączniki mocy NZM i Rozłączniki mocy N

- Ochrona przed przeciążeniem i zwarcie w obwodach trójfazowych

zasilanych prądem 40 - 1600 A.

- Wyłączniki mocy NZM mają możliwość nastawy wyzwalacza przeciążeniowego

i wyzwalacza zwarcioviego.

- Brak obniżonych wartości znamionowych dla temp. do +50°C.

- Montaż w pionie, możliwość położenia o 90° we wszystkich kierunkach.

- Konstrukcja zgodnie z EN 60947-2

- Wyłączniki i rozłączniki o jednakowych wymiarach konstrukcyjnych.

- Możliwość dobudowy wyzwalaczy napięciowych.

- Styki pomocnicze dla sygnalizacji stanu wyłącznika / rozłącznika oraz sygnalizacji wyzwolenia.

- Dowolny kierunek podłączenia zasilania.

- Napędy: obrotowe montowane bezpośrednio na wyłączniku;

obrotowe drzwiowe; zdalne.

