

KNX Bramka DALI Plus

Kod produktu: 65653



Dane techniczne:

- Kategoria **KNX**

Bramka DALI Plus jest bramką pomiędzy instalacją KNX a cyfrową instalacją oświetleniową DALI.

Sterowanie maks. 64 urządzeniami DALI jako sterowanie indywidualne, sterowanie grupowe w maks. 32 grupach lub sterowanie centralne za pośrednictwem ogólnych telegramów (grupy 17 - 32 maks. po 2 urządzenia).

Uruchamianie ręczne urządzeń niezależnie od magistrali (możliwa także praca na placu budowy ze sterowaniem telegramami ogólnymi).

Funkcja oszczędzania energii: możliwość odłączania napięcia zasilania urządzeń DALI w stanie wyłączonym (za pomocą dodatkowego wyrobnika załączającego KNX).

16 scen świetlnych.

Możliwe włączenie grup do scen świetlnych.

Możliwa konfiguracja sterowania efektami obejmującymi maks. 16 sekwencji w 1 do 500 przebiegach (lub bez ograniczeń).

Komunikaty zwrotne o błędach lub zwarcu w systemie DALI i komunikaty o zaniku napięcia zasilania.

Aktywna lub pasywna (z możliwością odczytania obiektu) cykliczna funkcja sygnalizacji zwrotnej.

Możliwy zbiorczy komunikat zwrotny stanów połączenia.

Komunikaty zwrotne mogą być opóźnione do powrotu zasilania magistrali.

Załączanie i wartość natężenia oświetlenia: aktywna sygnalizacja zwrotna (przy zmianie lub cyklicznie wysłana do magistrali) lub pasywna (możliwość odczytania obiektu).

Możliwe ustawianie zakresu natężenia oświetlenia.

Załączanie i wyłączanie oszczędzające lampy.

Parametryzowana metoda ściemniania.

Funkcje czasu (opóźnienie załączania wzgl. wyłączania, rozszerzone działanie automatu schodowego – funkcja ostrzeżenia wstępnego według DIN 18015-2 lub płynne ściemnianie).

Parametryzowana funkcja blokowania lub alternatywnie funkcja wymuszona stanu dla każdej grupy. W przypadku funkcji blokowania możliwe jest miganie grup lamp.

Odczyt stanu urządzeń wykonawczych DALI przez KNX.

Licznik godzin pracy jako licznik do przodu i do tyłu z funkcją analizy wartości granicznej.

Projektowanie online lub offline użytkowników DALI z ETS-plug-in.

Możliwość wymiany pojedynczego wadliwego użytkownika DALI podczas pracy bez ETS.

Nadaje się do pracy w awaryjnych instalacjach oświetleniowych.

Wysterowanie i nadzór instalacji oświetlenia awaryjnego DALI zasilanych pojedynczą baterią i centralnie.

Współpraca z konwerterami oświetlenia awaryjnego DALI według EN 62386-202 (lampy bezpieczeństwa zasilane pojedync