

# Przełącznik kontroli kolejności faz iRCP

Kod produktu: 78377



## Dane techniczne:

- sposób montażu **Stacjonarny**
- zastosowanie urządzenia **Przełącznik kontroli fazy**
- znamionowe napięcie zasilania [Us] **400 V AC 50/60 Hz**
- Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] **8 A poniżej 250 V prąd przemienny (AC)  $\cos \varphi = 1$**
- zestaw styków sygnałowych **1 Z/O**
- próg wyzwolenia **5...25% Us asymetria fazowa**
- time delay range **0.3 s**
- niedokładność +/- **10 %**
- histereza **5 %**
- pobór mocy **3 VA**
- rodzaj nastawy **Asymetria przez pokrętło obrotowa, Zakres pomiarowy przez wybór poprzez instalację**

Ircp