

Cewka do stycznika, 500V 50/60hz

Kod produktu: 46801



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **0.07 kg**
- Kompatybilność produktu **CADLC1D09...D38LC1DT20...DT40**
- Skrócowa nazwa urządzenia **LXD1**
- Technologia cewki **Bez wbudowanego modułu supresji**
- Moc rozruchu **VA 70 VA at 20 °C (cos f 0.75) 50 Hz 70 VA at 20 °C (cos f 0.75) 60 Hz**
- Rozpraszanie ciepła **2...3 W at 50/60 Hz**
- Wytrzymałość mechaniczna **15 Mcycles**