

Wyłącznik różnicowoprądowy IID-40-2-100-AC 40A 2-biegunowy 100mA typ AC

Kod produktu: 78288



Dane techniczne:

- [In] prąd znamionowy **40 A**
- Opis biegunów **2P**
- rodzaj sieci **Prąd przemienny (AC)**
- częstotliwość sieci **50/60 Hz**
- położenie neutralne **LEFT**
- czułość na prąd upływu **100 mA**
- zwłoka zabezpieczenia różnicowoprądowego **Bezzwłoczny**
- typ zabezpieczenia różnicowoprądowego **Typ AC**
- [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe **220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz**
- znamionowa zdolność załączania i wyłączania **I_m 1500 A, I_{dm} 1500 A**

Wyłącznik różnicowoprądowy IID